



RÉCEPTEUR STÉRÉO COMPACT HAUT DE GAMME RÉSEAU/CD/DAB+/FM
AVEC 150 WATTS DE PUISSANCE MAXIMALE EN QUALITÉ HI-RES





**Hi-Res
AUDIO**

RÉCEPTEUR STÉRÉO COMPACT HAUT DE GAMME RÉSEAU/CD/ DAB+/FM AVEC 150 WATTS DE PUISSANCE MAXIMALE EN QUALITÉ HI-RES

- Amplificateur et convertisseur numérique/analogique en qualité Hi-Res certifiée
- Lecteur CD haute qualité avec unité laser de précision ainsi que tuners DAB+ et FM avec vaste mémoire des stations
- Streaming Bluetooth 4.0 avec standard audio haut de gamme aptX™ Qualcomm®
- Entrées numériques (par ex. pour branchement direct au téléviseur) ainsi qu'entrées analogiques et sortie subwoofer supplémentaires
- Boîtier robuste entièrement métallique avec plaque avant et boutons de commande en aluminium massif



LECTEUR CD :

- Fonction répétition (titre/CD)
- Fonction de lecture aléatoire
- Programmation des titres (jusqu'à 99 titres)
- Lecture des fichiers CD audio, MP3 et WMA
- Compatible avec CD-Text et balises ID3

FONCTIONS RÉSEAU :

- Webradio
- Streaming audio via Spotify
- Streaming audio DLNA
- Fonctions Multiroom
- APPLI MAGNAT AUDIO STREAM pour contrôler confortablement les fonctions réseau

AMPLIFICATEUR ET BLOC D'ALIMENTATION :

- Deux entrées haut-niveau analogiques
- Entrée audio 3,5 mm supplémentaire sur la face avant pour des appareils portables
- Entrées numériques (1 x optique et 1 x coaxiale) soutenant des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz/24 bits, certifié Hi-Res
- Entrée Bluetooth® 4.0 soutient le standard audio haut de gamme Qualcomm® aptX™
- Sortie analogique pour connecter un subwoofer actif
- Sortie Record-Out à niveau fixe
- Sortie de casque avec prise jack 6,3 mm
- Puissance de sortie: 35 watts sinus par canal (4 ohms)
- Bloc d'alimentation sophistiqué
- Transformateur toroïdal à faible champ de dispersion
- Prise secteur de veille pour une faible consommation électrique

DIVERS :

- Boîtier robuste entièrement métallique avec plaque avant en aluminium brossé massif
- Éléments de commande en aluminium massif
- Pieds stables avec inserts en caoutchouc pour l'amortissement
- Écran de deux lignes facilement lisible avec luminosité réglable (3 niveaux)
- Télécommande universelle pour toutes les fonctions

TUNER FM/DAB :

- Tuner numérique DAB/DAB+
- Tuner FM
- Fonction RDS/Radio Text
- 40 stations programmables chacune pour DAB/DAB+ et FM
- Recherche des stations (DAB)
- Fonction de balayage automatique (FM)





MC 200

Récepteur stéréo compact haut de gamme réseau / CD / DAB / FM avec de 150 watts de puissance maximale en qualité Hi-Res

TUNER :
GAMME DE FRÉQUENCE FM
87.5 – 108 MHz

GAMME DE FRÉQUENCE DAB/DAB+
174.928 – 239.2 MHz (Band III)

SENSIBILITÉ FM
-108 dBm

SENSIBILITÉ DAB/DAB+
-100 dBm

LECTEUR CD:
FORMATS LISIBLES
CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

AMPLIFICATEUR :
PUISSANCE DE SORTIE
Nominale:
20 Hz – 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ω 2 x 35 W
20 Hz – 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ω 2 x 25 W
Puissance d'impulsion: 1 kHz, 4 Ω 2 x 75 W

GAMME DE FRÉQUENCE
CD/Aux/Line 10 Hz – 80 kHz (-3,0 dB)
20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)

ÉCART SIGNAL/BRUIT
CD/Aux/Line 98 dB (A)
Digital inputs -

SENSIBILITÉ D'ENTRÉE
Aux/Line 470 mV/100 kΩ

ENTRÉE DIGITALE
1x optique (Toslink™)
1x coaxial (cinch)
Fréquences d'échantillonnage compatibles: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Profondeurs de bit compatibles: 16/24 bits

ENTRÉE BLUETOOTH®
Bluetooth® 4.0 / Qualcomm aptX®

ENTRÉE RÉSEAU
WiFi : 2.4 GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300 MBps
(jusqu'à 192 kHz / 24 Bit)
LAN : RJ45
Formats compatibles : MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
Contrôle via l'APPLI MAGNAT AUDIO STREAM (disponible pour iOS et Android)
Lecteur réseau, lecteur DLNA, webradio, fonctionnalité Multiroom

FRÉQUENCE DE SERVICE
2402 – 2480 MHz

PUISSANCE MAXIMALE RAYONNÉE
SELON EN 62479
15,73 dBm)

COULEUR
Noir

DIMENSIONS (LxHxP)
Unité principale: 277 x 132 x 330 mm
Avec éléments: 277 x 132 x 370 mm
Télécommande: 45 x 175 x 20 mm

POIDS
5,8 kg

ART.NO. /EAN
149 522 / 40 18843 49522 4

CONTENU
Récepteur stéréo MC 200
Télécommande, piles fournies
Antenne câblée FM/DAB
Cordon d'alimentation
Instructions d'utilisatio

