Real Cable®
CONDUCTEUR D'ÉMOTIONS

Fiche technique

HD2A113-4K

Convertisseur Audio HD

Le convertisseur HD2A113-4K vous permet de convertir un signal Audio HDMI en Audio Numérique (Optique et Coaxial mais aussi en Audio Analogique (Jack 3.5mm). Ce boitier est la solution pour les utilisateurs qui utilisent un produit HDMI® et qui souhaitent émettre de l'audio vers un système audio et ainsi profiter d'un son de Haute Qualité.
Le HD2A113-4K est alimenté par une alimentation électrique déportée qui ne génère aucune perturbation électrique.

Spécifications techniques

• Référence	HD2A113-4K
• Entrées	1 prise HDMI femelle (type A)
• Sortie	1 prise HDMI femelle (type A) - 2 prises audio Numerique (Optique et Coaxial) - 1 prise audio Analogique (Jack 3.5mm)
• Type de boitier	Plastique
• Mode **audio**	Mode Stereo (2CH) & Mode Multicanal (5.1CH) Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 et PCM 2CH
• Indication de fonctionnement	voyant (LED)
• Prises HDMI	contacts or
• Fonctionnalités	HDCP1.4 et 2.2 et 4K@60
• Caractéristiques vidéo	HDMI 2.0 pris en charge Prise en charge HDTV 4K et de Pixel Clock rate jusqu'a 600MHz
• Caractéristiques audio	Dolby™ TrueHD lossless et DTS™ HD Master Audio
• Autres Caractéristiques	Sélection de deux modes pour le réglage du format audio
• Poids	80 grammes
• Dimensions (L x P x H)	120 x 60 x 30 mm
• Code barre	3700195880780

Alimentation 5 V DC déportée (aucune perturbation électrique).

Real Cable®
Z.A. La Géode, 20 rue des 4 vents, 91690 GUILLERVAL, France • Tel. : +33 1 60 80 95 77 • Fax. : +33 1 69 58 83 69 • www.real-cable.com
Photos non contractuelles. Real Cable® se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer les performances. Les marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif.