



STREAMER INTERNET DAB+/FM HAUT DE GAMME

- L'APPLI MAGNAT AUDIO STREAM permet de contrôler le streaming musical (par exemple, Spotify™), les webradios et les fonctions Multiroom
- Streaming Bluetooth® 5.0 avec nouveau standard audio haut de gamme Qualcomm® aptX HD™
- DAB+, tuner FM avec vaste mémoire de stations
- Convertisseur numérique/analogique haut de gamme Wolfson WM 8740 pour toutes les sources d'entrée
- Boîtier robuste entièrement métallique avec plaque avant et boutons de commande en aluminium massif



STREAMER HAUT DE GAMME AU FORMAT HI-FI CLASSIQUE

Grâce à la diversité des médias, nous n'avons plus seulement le CD et la radio comme sources musicales et nous pouvons désormais accéder à de nombreux autres services de diffusion.

Le streamer haut de gamme MMS 730 regroupe les plus importants grâce à des technologies soigneusement sélectionnées, logées dans un boîtier élégant qui s'intègre parfaitement aux systèmes Hi-Fi et notamment avec les autres composants Hi-Fi signés Magnat.

- Streamer haut de gamme pour Spotify, webradios et fichiers sur le réseau
- Récepteurs DAB+ et FM avec 40 emplacements mémoire chacun
- USB et Bluetooth® aptX HD™
- Fonctionnalité Multiroom
- Convertisseur numérique/analogique haut de gamme signé Wolfson
- Boîtier robuste entièrement métallique avec une solide façade en aluminium brossé



TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME

Profiter du streaming nécessite un bon matériel car les données numériques doivent être converties en signaux analogiques. Le MMS 730 intègre un DAC (convertisseur numérique/analogique) haut de gamme signé Wolfson, le WM 8740. Comme toujours chez Magnat, les technologies soigneusement sélectionnées sont logées dans un boîtier entièrement métallique de haute qualité avec une solide façade en aluminium brossé.

LE COMPLÉMENT IDÉAL

Avec sa largeur de boîtier de 433 mm, le MMS 730 est en parfaite harmonie avec nos autres composants Hi-Fi, tels que l'amplificateur hybride à tubes **MR 780**. Grâce à ses sorties analogiques et numériques (optiques et coaxiales), le MMS peut être combiné avec tous types d'appareils électroniques afin de leur offrir l'ensemble des nouvelles fonctionnalités liées aux médias modernes. Même un vieil amplificateur à tube devient ainsi un véritable talent multimédia.

TUNER FM/DAB

- Tuner numérique DAB/DAB+
- Tuner FM
- Fonction RDS/Radio Text
- 40 stations programmables chacune pour DAB/DAB+ et FM
- Recherche des stations (DAB)
- Fonction de balayage automatique (FM)

FONCTIONS RÉSEAU

- Webradio
- Streaming audio via Spotify
- Streaming audio DLNA
- Fonctions Multiroom
- APPLI MAGNAT AUDIO STREAM pour contrôler confortablement les fonctions réseau

ENTRÉE USB

- Lecture des fichiers MP3 et WMA
- Compatible avec balises ID3
- Pour le branchement de mémoires USB jusqu'à 8 GB (FAT 16/32)

ENTRÉE BLUETOOTH®

- Streaming Bluetooth® 5.0 avec nouveau standard audio haut de gamme Qualcomm® aptX HD™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

- Convertisseur numérique/analogique haut de gamme Wolfson WM 8740 pour toutes les sources d'entrée
- Boîtier robuste entièrement métallique avec plaque avant en aluminium brossé massif
- Pieds stables avec inserts en caoutchouc pour l'amortissement
- Écran de deux lignes facilement lisible avec luminosité réglable (3 niveaux)
- Télécommande du système pour le contrôle de toutes les fonctions
- Prise secteur de veille pour une faible consommation électrique

MMS 730

Streamer Internet DAB+/FM haut de gamme

TUNER :

GAMME DE FRÉQUENCE FM

87.5 – 108 MHz

GAMME DE FRÉQUENCE DAB/DAB+

174.928 – 239.2 MHz (Band III)

SENSIBILITÉ FM

-108 dBm

SENSIBILITÉ DAB/DAB+

-100 dBm

MÉMOIRE DAB/ FM

MÉMOIRE NET-RADIO

Chaque mémoire jusqu'à 40 stations

ENTRÉE RÉSEAU

WLAN : 2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300Mbps (jusqu'à 192kHz / 24Bit)

LAN : RJ45

Contrôle via l'APPLI MAGNAT AUDIO STREAM (disponible pour iOS et Android 5.0)

Lecteur réseau, lecteur DLNA, webradio, fonctionnalité Multiroom

ENTRÉE BLUETOOTH®

Bluetooth® 5.0 / Qualcomm® aptX HD™

ENTRÉE USB

USB A Ver. 1.1, 5V/DC 1000 mA; Jusqu'à 8 GB FAT 16/32

Formats compatibles: MP3, WMA

COULEUR

Noir

DIMENSIONS (LxHxP)

Unité principale : 433 x 78 x 317 mm

Avec éléments : 433 x 78 x 322 mm

Télécommande : 38 x 148 x 17 mm

POIDS

3,3 kg

ART.NO./EAN

149 550 / 40 18843 49550 7

CONTENU

MMS 730

Télécommande, pile incluse (2x AAA)

Câble de connexion RCA

Cordon d'alimentation

Instructions d'utilisation

SORTIE AUDIO :

SORTIES NUMÉRIQUES

1x optique (Toslink™)

1x coaxial (RCA) avec niveau fixe 2V/RMS

Fréquences d'échantillonnage

prises en charge : 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

Profondeurs de bits prises

en charge : 16/24Bit

SORTIES ANALOGIQUES

1 x coaxial (RCA) avec niveau fixe 2V/RMS

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

20Hz – 20kHz (+/-0.5dB)

ÉCART SIGNAL/BRUIT

Sortie analogique :

>95 dB(A)

Sortie numérique :

>105 dB(A)

FRÉQUENCE DE SERVICE

2402 – 2480 MHz

PUISSANCE MAXIMALE RAYONNÉE

SELON EN 62479, EN 62311

5,49 dBm (Bluetooth®)

16,80 dBm (WiFi)

PUISSANCE ABSORBÉE

Max. :

20 W

Mode veille :

<0,5 W

