

PMX90

MICRO CHAÎNE

Panasonic



LA PURETÉ DU SON

Micro-chaîne 120W Bluetooth

SON HIFI PREMIUM

- USB DAC 192kHz/24 bits
- Enceintes 3 voies pour une meilleure restitution sonore
- Lecture des fichiers Audio Haute Résolution (FLAC, DSD, WAV, AIFF)
- Puissance 120W RMS

CONNECTIVITÉ COMPLÈTE

- Entrée optique
- Bluetooth Re-Master pour une meilleure écoute de votre musique sans fil
- AUX-IN Auto play pour vos périphériques audio et streaming
- Panasonic Music App pour contrôler à distance votre PMX90

DESIGN COMPACT

- Façade enceinte détachable
- Unité centrale et bouton volume en aluminium

SC-PMX90EG-S



Total Output Power
120W

Lincs
D-Amp™

Hi-Res
AUDIO

3-way
Speaker

Bluetooth®

AUX-IN
AUTO PLAY

Optical
Input

USB DAC

Optical
Input

SC-PMX90EG-S

EAN : 5025232886678



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| SYSTÈME AUDIO | | |
|--|-------------------------------|--|
| Nombre de canaux | | 2ch |
| Puissance de sortie (RMS) | Puissance totale | 120W |
| | Puissance par canal | 60W (1kHz, 8ohms, 10% THD) |
| ENCEINTES | | |
| Système enceintes | | 3 voies 3 systèmes haut-parleurs |
| Haut-parleurs | | Woofer en bambou de 14 cm Medium aigu à dôme de 1.9 cm Tweeter Piezo de 1.5 cm |
| CD, CD-R/-RW ¹ | | • |
| CD-DA / MP3 | | • |
| USB | | |
| Standard USB | | USB 2.0 High-speed |
| Format support | | MP3 |
| Lecture | | • ² |
| Chargement batterie | | 1.5A |
| TUNER | | |
| Programmation stations de radio | | FM/30 |
| RDS | | • |
| Antenne de réception | | 75 ohms asymétriques |
| CONNECTIVITÉ | | |
| Bluetooth® | | Bluetooth® |
| Télécommande | | • |
| Codec SBC, AAC | | • |
| Jumelage | | • (Max 8 appareils) |
| AUX-In Auto Play | | • |
| Application Panasonic Music Streaming ³ | | • (Bluetooth) |
| QUALITÉ SONORE | | |
| Lincs D-Amp | | • (3ème génération) |
| Surround | | • |
| Bluetooth® Re-master | | • |
| Clear Surround Mode | | - |
| XBS Master | | • |
| Hi-Res Audio | | • |
| CONNECTIQUE | | |
| Entrée audio analogique (AUX) | 3.5 mm Jack | • |
| Sortie audio | | Téléphones (3.5mm) |
| Port USB | | x2 |
| Éthernet | | - |
| AUTRES | | |
| Alimentation | | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Consommation d'énergie | Utilisation normale | 40 W |
| | Veille ⁴ normale | 0.35 W |
| | Veille ⁴ Bluetooth | 0.45 W |
| Extinction automatique | | • |
| Réduction de la luminosité | | • |
| Minuteur | | SLEEP/PLAY/ALARME |
| Horloge | | • |
| Fixation murale | | • |
| 5 boutons prédéfinis | | - |
| Cordon secteur | | •(2m/noir pour modèle noir blanc pour modèle argent) |
| DIMENSIONS, POIDS | | |
| Unité centrale | Dimensions (L x H x P) | 211 x 114 x 267 mm |
| | Poids | 2.6 kg |

⁷ Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr
N° du Service Consommateurs **08 92 35 05 05** (0,34 € la minute)