

NU FORCE

DDA120 + BTR1

Amplificateur de puissance avec récepteur Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DDA120
Type de produit	Amplificateur de puissance
Connectiques - entrées	RCA, USB2.0-B, S/PDIF coaxiale 75Ohm, 2x optiques, 1x USB-A pour récepteur BTR1
Connectiques - sorties	Optiques, haut-parleurs 5 voies L+R
Puissance de sortie	75x 2CH@4 Ohm 50x 2CH@8 Ohm
Puissance crête en sortie	250W
Contrôle de volume	Rotatif
Taux d'échantillonnage max. (kHz)	176.4/24
Taux d'échantillonnage USB (kHz)	96/24
Taux d'échantillonnage S/PDIF (kHz)	176.4/24
Résolution (bit)	16-24 bits
Gain - numérique (dB)	11.625dB
Gain- analogique (dB)	31dB
Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz +/- 0.1dB
Sensibilité numérique	0db (entrée)
Sensibilité analogique	0.47Vrms
Rapport signal/bruit	>95dB A pondéré
Alimentation	90-264V~ 50/60Hz 2.5A
Alimentation en mode veille	2W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids	1.2Kg
Dimensions (L x P x H)	241 x 216 x 51mm
Couleur	Noir, argent

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Accessoires standards	Télécommande IR, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide
Code EAN - Noir	5055387628984
Code EAN - Argent	5055387628830
Code EAN - BTR1	5055387628922

