

CS-375D Système d'ampli-tuner CD

ARGENT NOIR NOIR NOIR



Un son haute qualité accessible à tous

Le système compact CS-375D d'Onkyo offre un son d'une grande pureté. Doté d'une technologie d'optimisation du contrôle audio, le nouvel amplificateur de commutation délivre un son cristallin via les enceintes stéréo 2 voies fournies, chacune intégrant un woofer de 130 mm, ainsi qu'un tweeter à dôme haute précision de 25 mm. Cet amplificateur performant génère une haute puissance pour une pression sonore accrue, diffuse un son profond dans votre pièce et offre une reproduction haute résolution des signaux sur toute la bande passante. Profitez de nuances vocales riches et pures, de graves vigoureux et d'une dynamique vibrante en choisissant rapidement vos morceaux à l'aide du nouveau sélecteur convivial. Qu'il s'agisse de parcourir les morceaux stockés sur une clé USB, d'explorer les 40 stations FM/RDS et DAB+ présélectionnées ou encore de choisir une piste CD, vous trouverez sans effort ce que vous cherchez. Diffusez du contenu depuis votre smartphone ou ordinateur via la technologie de réveil à la détection du signal Bluetooth®, connectez n'importe quel lecteur via l'entrée de ligne et transmettez l'audio de votre téléviseur/ordinateur aux enceintes via l'entrée numérique. Offrant un son extrêmement pur et un fonctionnement simplifié, le CS-375D a tout pour transcender votre écoute.

CR-375D Ampli-tuner CD

CARACTÉRISTIQUES SONORES HAUTES PERFORMANCES

- Puissance stéréo de 20 W x 20 W (6 Ω, 1 kHz, distorsion harmonique totale de 10 %, 2 canaux en service, norme CEI)
- Nouveau système d'amplification de commutation avec technologie d'optimisation du contrôle audio pour un son à la fois puissant, riche et précis
- Système de traitement audio numérique intégral avec filtrage hautes performances
- Mode Direct pour une reproduction du son fidèle à la source
- Fonction S.Bass
- Contrôles de tonalité graves et aigus

CONTRÔLE ET LECTURE SIMPLIFIÉS

- Fonctionnement rapide et intuitif avec sélecteur convivial
- Affichage par matrice de points à lecture aisée en façade
- Diffusez vos morceaux sans fil depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur via Bluetooth® Version 4.1 +EDR (A2DP/AVRCP) avec fonctions de réveil à la détection du signal, de veille Bluetooth et de connexion automatique

- Lecture de clés USB via le port USB en façade avec navigation simplifiée à l'aide du sélecteur ou de la télécommande
- Tuner radio DAB+ avec 10 stations présélectionnées en mémoire
- Tuner radio FM/RDS avec 30 stations présélectionnées en mémoire
- Sauvegarde de la mémoire sans batterie
- Lecteur de CD à chargement frontal prenant en charge les CD, CD-R, CD-RW et CD encodés MP3*
- 3 modes de lecture des CD (Normal/Aléatoire/Répétition)

* Les disques doivent avoir été correctement finalisés.

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION

- Entrée de ligne analogique RCA principale pour appareils externes (à l'arrière)
- Entrée numérique optique (à l'arrière)
- Port USB (5 V/0,5 A) pour la lecture de contenu audio via une clé USB (en façade)
- Prise d'antenne FM/DAB+
- Borniers d'enceinte avec boutons à vis
- Prise casques de 3,5 mm
- Prise pour cordon d'alimentation CA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Pieds isolants pour réduire les vibrations
- Finition compacte, élégante et épurée
- Fonction de programmation
- Minuteur de programmes (Quotidien/Ponctuel)
- Minuterie d'arrêt (10/20/30/60/90/120/150/180 minutes)
- Intensité d'affichage à 3 niveaux (Lumineux/Moyen/Faible)
- Câbles et supports d'enceinte
- Télécommande simple avec piles

D-075 Enceintes 2 voies

- Haut-parleur de graves réactif à cône en fibre de pâte naturelle pressée de 130 mm
- Tweeter à dôme souple haute précision de 25 mm
- Baffle en médium épais et anti-résonnance avec finition mate élégante
- Boîtier à suspension acoustique robuste
- Grilles en tissu amovibles
- Impédance : 6 Ω
- Puissance d'entrée maximale : 20 W
- Réponse en fréquence : 55 Hz-40 kHz



CS-375D Système d'ampli-tuner CD

Profitez d'un son fluide et immersif, grâce à un nouvel amplificateur de commutation avec technologie d'optimisation du contrôle audio

Doté d'un système d'amplification de commutation efficace, le CS-375D délivre une haute puissance aux enceintes, optimisant le niveau de pression sonore pour offrir une qualité audio dynamique et vibrante couvrant un son en phase étendu. S'appuyant sur 70 ans d'expérience en ingénierie du son, Onkyo a développé un système d'optimisation du contrôle audio intégrant les caractéristiques d'amplification et d'enceintes aux réglages DSP d'usine afin d'offrir des performances parfaitement harmonisées. Profitez d'une gamme vocale exceptionnellement riche et expressive, d'une dynamique souple et d'une clarté optimale des détails garantissant un rendu fidèle à la source. Le CS-375D est idéal pour les audiophiles recherchant une solution compacte à un prix abordable.

Remarque : l'apparence du produit final peut différer de l'illustration.



Choisissez rapidement vos morceaux grâce au nouveau sélecteur

Tournez, appuyez, lisez... écouter votre musique préférée n'a jamais été aussi simple. Tournez simplement le sélecteur d'un doigt pour sélectionner le morceau souhaité un instant. Dites adieu aux boutons délicats et réfractaires, le CS-375D est conçu pour offrir un contrôle de lecture rapide directement en façade.



Enceintes 2 voies haute qualité

L'ampli-tuner est couplé avec des enceintes bibliothèque 2 voies D-075 haute qualité. Chaque enceinte intègre un haut-parleur de graves à cône pressé de 130 mm constitué de fibre de pâte naturelle à la fois légère et rigide offrant un rendu expressif des nuances vocales, ainsi que des graves à la fois profonds et puissants. Les tweeters à dôme souple offrent un son propre et soigné jusque dans les hautes fréquences tout en absorbant les résonnances indésirables grâce aux baffles en médium épais. Profitez d'un son d'une grande pureté via un système compact, conçu pour offrir une harmonie optimale.



La technologie Bluetooth® transforme le son mobile en musique enveloppante

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de diffuser la quasi-totalité des morceaux à l'écoute sur votre téléphone, smartphone, tablette, ordinateur portable ou de bureau avec une perte de qualité minimale. Les fonctions de connexion automatique et de réveil à la détection du signal vous permettent de diffuser de la musique sans fil à tout moment.



Écoutez « Plug-and-Play » via le port USB

Connectez une clé USB au port USB en façade pour accéder à vos morceaux numériques à tout moment via le sélecteur ou la télécommande. Les gigaoctets de stockage étant plus abordables que jamais, cette fonctionnalité de lecture USB vous permet de parcourir des centaines d'albums du bout des doigts.



Tuners DAB+ et FM/RDS

Recherchez et enregistrez 40 stations radio FM/RDS et DAB+ pour un rappel simple et immédiat, d'une simple pression sur un bouton. La fonction RDS affiche les informations concernant les morceaux et bien plus... Le tuner DAB+ vous donne accès à une grande variété d'émissions radio, des actualités et débats aux programmes musicaux et sportifs.



Lecteur CD à chargement frontal pour un accès simplifié

Le tiroir à chargement frontal fluide vous permet d'insérer vos CD en limitant les risques de rayures. Ce lecteur offre en outre une sélection de fonctions utiles, dont un mode de lecture de piste ou d'album et de répétition, ainsi qu'une option de lecture aléatoire. L'ampli-tuner lit les formats CD, CD-R/RW, ainsi que vos disques MP3 personnalisés*.

* Les disques doivent avoir été correctement finalisés.

Entrées audio analogiques et numériques

Transmettez l'audio de votre ordinateur ou téléviseur à l'ampli-tuner et aux enceintes via l'entrée numérique optique arrière : la solution idéale pour les dortoirs, ou encore pour améliorer un téléviseur installé dans une chambre. L'entrée analogique RCA permet de connecter des lecteurs audio, téléphones et platines cassettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECTION AMPLI-TUNER CD

Section amplificateur

Puissance de sortie 20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, distorsion harmonique totale de 10 %)

2 canaux en service, norme CEI)

THD+N (distorsion harmonique totale + bruit)

0,05 % (1 kHz, 1 W)

Sensibilité et impédance d'entrée

400 mV/3 kΩ (ligne)

Contrôle de tonalité

±6 dB, 60 Hz (graves)

±6 dB, 10 kHz (aigus)

Rapport signal/bruit

90 dB (ligne, IHF-A)

Section tuner

Plage de fréquences de réception

FM 87,5 MHz-108 MHz

DAB+ 174,928 MHz-239,2 MHz

Présélections FM

30 stations

Présélections DAB+

10 stations

Caractéristiques générales

Alimentation électrique 220-240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique 20 W

Consommation électrique en veille Bluetooth

0,5 W

Consommation électrique en veille

0,5 W

Dimensions (l x h x p)

215 x 117 x 296,5 mm

Poids

2,2 kg

SECTION ENCEINTES

Type d'enceinte 2 voies à suspension acoustique

Membranes

Woofer Cône de 130 mm

Tweeter Dôme souple de 25 mm

Réponse en fréquence

55 Hz-40 kHz

Niveau de pression sonore en sortie

82,5 dB/W/m

Puissance d'entrée max.

20 W

Impédance nominale

6 Ω

Caractéristiques générales

Dimensions (l x h x p)

160 x 250 x 184 mm

Poids

2,6 kg

EMBALLAGE

Dimensions (l x h x p)

348 x 375 x 464 mm

Poids

9,1 kg

Accessoires fournis

- Cordon d'alimentation CA • Câbles d'enceintes (x2) • Guide de démarrage rapide
- Antenne FM/DAB+ d'intérieur • Supports d'enceintes (x8)
- Télécommande • Piles AAA (R03) pour la télécommande (x2)
- Manuel de sécurité • Carte de garantie



Vue arrière du CR-375D (S)

Conformément à sa politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l'apparence des produits sans préavis. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété du consortium Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



<http://www.onkyo.com/>

Copyright © 2017 Onkyo Corporation. Tous droits réservés.