

Omnia A-300



Le NuPrime Omnia A-300 est un Amplificateur de 2x 150W complet avec streamer audio HD multi-source WiFi et Bluetooth aptX HD polyvalent capable de diffuser de la musique à partir de services en ligne (Qobuz, Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn, Napster, et autres), Entrée USB DAC 32bit/768kHz et d'autres sources numériques et analogiques connectées. Les applications iOS et Android gratuites vous permettent de contrôler facilement votre système musical, de sélectionner votre source.

Caractéristiques

- Prise en charge du streaming Wifi 24b/192kHz.
- Prise en charge du DLNA, UPNP, AirplayII*, Spotify Connect et Qplay.
- Bluetooth 5.0, Apt-X HD (24b/48kHz).
- Décodage de fichier audio jusqu'à 32bits/768kHz (HDMI I2S), 32b/384kHz et décodage DSD256 (USB B).
- Services de streaming en ligne Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Napster, Amazon Music*, Tuneln, iHeartRadio, et autres.
- Connexion RJ45 (Ethernet) et Wifi 2,4G / 5G.
- Entrées : Optique (jusqu'à 24/192, DOP DSD64), USB B, HDMI i2s, analogique RCA.
- Sorties: Analogique RCA, Coaxiale et Optique Digital (24b/192kHz).
- Ampli 2X 150W sous 80hms / 2x 200W sous 40hms.
- Paramètre d'égalisation propriétaire NuPrime (Flat, Loudness1, Loudness2, Loudness3, Rock, Pop, Jazz, Classique).
- Prises casques stéréo en façade, Jack 6.35mm et 3.5mm.
- Télécommande (Codes IR).
- Ecran Oled, informations musicales et sources.
- Application Omnia Receiver Android et IOS.
- Déclencheur 12V (Trigger out).



Spécifications :

- Dimensions (Lxhxp) : 280 x 55 x 250mm
- Poids: 3.00 Kg
- Alimentation 100 240V.
- Câble USB 1m avec blindage maillé,

câble Optique 1m, Manuel d'utilisation.

- Antenne Wifi 5Ghz et antenne Bluetooth.
- Télécommande IR (boitier Métal).



Entrés:

- RCA (conversion du signal analogique vers SPDIF)
- Optique digital, HDMI i2s, USB DAC.

Sorties:

- RCA Analogique, sortie casque audio.
- · Coaxiale et Optique digital.

Code EAN: 0840761125570.

Dimensions et poids emballage : 440x100x340mm, 5Kg.

