

marantz



SR6015

Marantz SR6015 Amplificateur AV 8K 9.2 canaux avec son 3D et HEOS Built-in

Pilotez un home cinéma aux détails exquis grâce à ce puissant amplificateur AV. Profitez du son le plus musical possible, quelle que soit la source, qu'il s'agisse d'un film, d'un vinyle ou d'un streaming numérique. C'est le complément sonore parfait pour toutes les occasions. Immergez-vous totalement dans les films et la télévision avec un son surround haute résolution grâce au Dolby Atmos®, DTS:X® and IMAX® Enhanced. Diffusez de la musique en streaming à partir des principaux services et écoutez de la musique dans toute la maison grâce à HEOS Built-in.

- Performances, puissance et connectivité en fonction de vos préférences audio : Amplificateur de puissance discret à 9.2 canaux, 185 W par canal, avec une capacité de traitement de 11.2 canaux pour étendre le système
- Prise en charge de 8K/60Hz et 4K/120Hz pour tous les besoins de divertissement : Grâce à la dernière technologie en matière de prise en charge HDMI, profitez d'une vidéo de qualité 8K à partir de vos appareils à source 8K ou avec une conversion ascendante 8K à partir de sources Full HD ou 4K.
- Prise en charge des formats audio tridimensionnels les plus avancés : Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X et DTS Virtual:X processing sont tous pris en charge pour vous permettre d'écouter un son multidimensionnel immersif.
- Gestion du HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) : Par la sortie HDMI principale, connectez votre téléviseur avec la prise en charge de l'HDMI eARC pour permettre l'utilisation de formats audio non compressés et basés sur des objets comme Dolby Atmos et DTS:X directement depuis votre téléviseur intelligent vers votre amplificateur AV
- La meilleure technologie pour le home cinéma : la prise en charge des derniers formats HDR, notamment HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, la résolution couleur 4:4:4 et BT.2020, ainsi que le HDR dynamique offre une qualité d'image exceptionnelle en termes de luminosité, de clarté et de contraste.
- Spécifications avancées pour les jeux : Grâce à la technologie 4K/120Hz pass-through, au taux de rafraîchissement variable (VRR), au mode automatique à faible latence (ALLM) et au Quick Frame Transport (QFT), vivez des sensations de jeu avec des images étonnantes et un délai réduit.
- Streaming haute résolution pour un son de qualité audiophile : Lisez des fichiers ALAC, FLAC et WAV sans perte jusqu'à 24 bits/192 kHz ainsi que des pistes DSD 2,8 MHz et 5,6 MHz, et appréciez votre musique exactement comme l'artiste l'a voulu.
- Des composants exclusifs élèvent la signature sonore de Marantz : Les circuits HDAM exclusifs de Marantz, les circuits de contre-réaction de courant, les convertisseurs N/A 32 bits AKM AK4458 et le réducteur de gigue d'horloge PLL hybride produisent un son plus détaillé et plus dynamique.
- Comprend HEOS Built-in et l'application HEOS gratuite : Votre clé pour le streaming de musique numérique, l'audio multi-pièces et le contrôle vocal dans toute la maison.
- Des sources de musique presque illimitées : Diffusion en continu à partir de services musicaux tels que Spotify Free et Premium, Amazon Music HD, Tidal et autres, ou directement à partir d'appareils intelligents via AirPlay 2 ou Bluetooth.

Modern Musical Luxury



SR6015

Spécifications



Surround multicanal	
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	• / • / -
DTS Neo:X / DTS Neural:X	- / •
DTS Virtual:X	•
IMAX Enhanced	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	• / • / •
Dolby ProLogic Iiz / Dolby Surround	- / •
Auro 3D	-
Stereo multicanal	•
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli)	11.2
Améliorations acoustiques	
Amplificateur de puissance discret	•
Châssis plaqué cuivre	-
Transformateur de puissance : Toroidal / EI	EI
Current Feedback Topology	•
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Pure Direct	•
Terminaux RCA plaqués or	•
Réducteur de gigue d'horloge jitter	•
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey LFC	•
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	•
Réseau	
HEOS Multi-pièces et streaming	•
Bluetooth tx transmission pour casque Bluetooth	•
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod	• / • / •
Partage audio en réseau	•
Formats (destructifs): MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats (non destructifs): FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Formats HD: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Streaming DSD Audio	• (2.8/5.6MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 192/24	•
Gapless Playback (lecture sans blanc)	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	• (AirPlay2)
Radio Internet	• (Tuneln)
Spotify*	• (connect)
Pandora	•
SiriusXM	•
Autres services de Streaming *	Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Compatible avec Remote APP pour Smart Phones	Marantz 2016 AVR Remote
Compatible avec Remote APP pour Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle
Ports Ethernet	•
Wi-Fi	•
Bluetooth	•
HDMI	
Entrées HDMI : Arrière / Avant	7 / 0
HDCP 2.3	•
HDMI Sorties: Main / Zone	2 / 1
Video Conversion Analog -> HDMI	•
Analog en HDMI scaling	480i/576i up to 8K 60/50
HDMI vers HDMI scaling	jusqu'en 8K 60/50
GUI incrustation sur HDMI	•
8K/60Hz / 4K/120Hz	• / •
3D / 4K / CEC / ARC	• / • / • / • / -
Enhanced ARC	•
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	• / • / • / • / •
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming	•
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching	• / • / •
3D Signal Pass-Through	•
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay	• / • / •
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay	• / • / •
HDMI Pass-Through in Standby Mode	•
Picture Adjust / Noise Reduction	• / •
CEC	•
DSD Audio Capability	•
Audio Return Channel	•
Auto LipSync	•

Multiroom / CI	
HEOS Multi-Room Integration	•
HEOS Link Compatibilité: IR / IP	• / •
Multi-Room zones	2
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Réseau USB / Analog	• (2ch) / • (2ch) / • / •
Sortie Zone Audio : HP / Pré-out	• / •
Zone HDMI sortie depuis HDMI Source	•
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control	• / • / • / •
Entrée IR Flasher	•
Marantz Remote Bus	•
DC Trigger	1
HDMI Diagnostics	•
Autres	
Configuration automatique des haut-parleurs par microphone	Audyssey MultEQ XT32
Affichage FL	Port Hole
Graphic User Interface - GUI	Advanced
Certification ISF	•
Langues GUI	3
Assistant de configuration	•
Smart Select	•
Mise à jour des microprogrammes via réseau / USB	• / •
Cross Over variable	•
Optimized Bass Redirection	•
Bass Sync	-
ECO Mode	•
Arrêt automatique	•
Minuterie de sommeil	•
Vidéo Entrées/Sorties	
Composite Entrées/Sorties	3+1 / 1
Composantes Entrées/Sorties	2 / 1
HDMI Entrées/Sorties	7 / 3
Multi-Room Vidéo Sorties: Vidéo / HDMI	- / •
Audio Inputs/Outputs	
Analog In / Out	5+1 / -
Phono (MM) In	•
Entrées Optical / Coaxial	2 / 2
Sorties Multi-Room: Analog / Digital	1 / -
Multicanal Pré Out	• (11.2)
Sortie Subwoofer	2 (independant)
7.1 Entrée multicanal	•
Autres	
Terminal de haut-parleurs : Vis plaquée or / vis normale	• / -
Nombre de terminaux de haut-parleurs	11
HP A / B	assignable
Bi-Amp	assignable
Multi-Room Speaker Terminal	assignable
Entrées en façade : Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	• / • / - / - / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / - / -
AM/FM	-
Puissance Général	
Nombre de blocs de puissance	9
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD: 0.08% 2 canaux en charge)	110 W
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, THD: 0.7% 2 canaux en charge)	150 W
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, THD: 10% 1 canal en charge)	220 W
70% Garantie	•
Général	
Façade en métal	•
Contrôle via télécommande du système	RC042SR
Préprogrammé / Apprentissage / Affichage LCD	- / - / -
Consommation électrique en W	680
Consommation d'énergie sans son (ECO on / off) en W	60 W / 100 W
Consommation en veille en W	0.2
Consommation en veille CEC en W	0.5
Consommation réseau en veille en W	3.5
Dimensions maximales	
Antenne: Horizontale : (L x P x H)	43.9 x 39.9 x 16.02
Antenne: Verticale : (L x P x H)	43.9 x 39.9 x 22.86
sans antenne : (L x P x H)	43.9 x 38.8 x 16.02
Poids	12.8

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est sous licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby. DTS, le symbole, DTS en combinaison avec le symbole, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale ou une marque déposée de D&M Holdings, Inc.